

Configuration de relais

Étape 1:

D'abord, régler l'action principale de chaque relais en appuyant sur le bouton **SET UP RUN** pour afficher cet écran. D'ici, appuyer sur **CONFIGURE** (bouton 7) pour passer à l'écran suivant.

```

>HOME SETUP<
SETPOINTS          DATE/TIME
CALIBRATION        CONFIGURE
TIMERS             HISTORY
CUSTOMIZE          WATER METER
ALARMS             RELAYS
    
```

Étape 2:

Il s'agit de l'écran de configuration. D'ici, appuyer sur **RELAYS** (bouton 2) pour passer à l'écran suivant.

```

>CONFIGURE<
PASSWORD          CONTRAST
RELAYS            TEMP SCALE
HISTORY           SYS INFO
                  FACTORY
    
```

Étape 3:

Il s'agit de l'écran de configuration. D'ici, appuyer sur **RELAY 1** (bouton 1), puis passer à l'écran suivant.

```

>CONFIG RELAYS<
RELAY 1
RELAY 2
RELAY 3           6 TO 10
RELAY 4
RELAY 5
    
```

Étape 4:

Il s'agit de l'écran de configuration de relais. D'ici, appuyer sur **MAIN ACTION** (bouton 1) pour passer à l'écran suivant.

```

>RELAY 1 SETUP<
MAIN ACTION - OFF  DISABLE 1
ACTIVATOR 2       DISABLE 2
ACTIVATOR 3       DISABLE 3
ACTIVATOR 4       DISABLE 4
                  00 - DAILY MAX
    
```

Étape 5:

Il s'agit de l'écran de configuration de relais. D'ici, choisir l'action principale du relais en utilisant les touches fléchées. Appuyer sur **ENTER**, puis sur **HOME** pour passer à l'écran suivant. Note : Cela doit être répété pour chaque relais afin d'y attribuer l'action voulue.

```

>RELAY 1 SETUP<
MAIN ACTION - OFF  DISABLE 1
RELAY 1           => SYS1 COND
USE UP/DOWN KEYS TO CHANGE
PRESS ENTER TO ACCEPT
                  00 - DAILY MAX
    
```

Étape 6:

Ensuite, il faut attribuer un contact sec au relais en suivant les étapes 1 et 2. Il s'agit de l'écran de configuration de relais. D'ici, appuyer sur **RELAY 2** (bouton 2). Il peut aussi s'agir d'un autre relais pour lequel un contact sec est requis avant de passer à l'écran suivant.

```

>CONFIG RELAYS<
RELAY 1
RELAY 2
RELAY 3           6 TO 10
RELAY 4
RELAY 5
    
```

Étape 7:

Répéter l'étape 4. Il s'agit de l'écran de configuration de relais. D'ici, choisir l'action principale du relais à contact sec en utilisant les touches fléchées. Choisir « All Alarms » et appuyer sur **ENTER**, puis sur **HOME** pour passer à l'écran suivant. **Note:** Cela doit être répété pour chaque relais à contact sec afin d'y attribuer l'action voulue.

```

>RELAY 2 SETUP<
MAIN ACTION - OFF  DISABLE 1
RELAY 2           => SYS1 COND
USE UP/DOWN KEYS TO CHANGE
PRESS ENTER TO ACCEPT
                  00 - DAILY MAX
    
```